

# Instrucción de sincronización y calibración de la báscula BCREHA001



## Operación de sincronización inalámbrica

- 1 Encender el control **[ON/OFF]** y entrar en el "**modo de sincronización inalámbrica**" (presione **[ZERO]** + **[UNIT]** hasta que la pantalla muestre "**1-sync**" y, a continuación, presione **[RUN]** para entrar).
- 2 En el "modo de sincronización inalámbrica", se mostrará "**-sync -**" en la pantalla, junto con la señal inalámbrica parpadeando, comenzará la búsqueda del plato de la báscula.
- 3 En el plato de la báscula entre en el "modo de sincronización inalámbrica" (presione durante 2 segundos la tecla **[SYNC]**, y la luz indicadora se encenderá después de entrar en **[SYNC]**).
- 4 Cuando la báscula y el control entran en el "**modo de emparejamiento**" al mismo tiempo, el sistema emparejará automáticamente y luego saldrá inmediatamente del "modo de emparejamiento".
- 5 Después de que el sistema empareje automáticamente, el plato de la báscula saldrá automáticamente del "modo de sincronización inalámbrica" y el control mostrará "**-SUCC-**" indicando que el emparejamiento se realizó correctamente, y luego saldrá automáticamente del "modo de sincronización inalámbrica".

## Operación de la función de calibración

- 1 Encienda la báscula sin ninguna carga en la parte superior.
  - 2 Encender el control **[ON/OFF]** y entrar en el "**modo de calibración**" (presione **[ZERO]** + **[UNIT]** hasta que la pantalla muestre "**1-sync**", suelte la tecla, presione **[^]** para cambiar a "**2-adj -**", y luego presione **[RUN]** para confirmar).
  - 3 En el "**modo de calibración**", el control recibirá el peso del plato de la báscula y la pantalla mostrará el valor del peso. Si hay un valor en la pantalla, presione **[ZERO]** para borrarlo.
  - 4 Coloque suavemente un peso estándar sobre el plato de la báscula. Espere a que los datos en el control se estabilicen y luego presione la tecla **[RUN]** para confirmar.
- Nota: la calibración sólo puede llevarse a cabo después de un emparejamiento correcto (sincronización inalámbrica).